

- til KeyTronic nøgleskabe



Vigtig information inden du tager skabet i brug!

Gem den medfølgende nødåbningsnøgle et sikkert sted - IKKE i skabet!

Skabet leveres med ulåst dør, og med batterier i batteribeholderen.

Skal skabet ikke bruges i længere tid, tages batterierne ud. Brug altid batterier af typen Alkaline!

For højst mulig sikkerhed, bør skabet boltes fast til væg!

Døren er ulåst ved levering. På bagsiden af døren er der en knap, som skal flyttes fra position 0 til 1 for at aktivere batterierne.

Sådan programmeres den personlige kode

Udfør programmeringen **med åben låge og palerne inde!**

Sluk og tænd for batterierne vha. knappen på lågens bagside (se billede nedenfor). Tast den ønskede 4 til 6-cifret kode med låsepalerne inde, og tryk på LOCK. Koden er nu programmeret. Test koden et par gange med døren åben!

Sådan åbnes skabet med den personlige kode

Tast koden og skabet åbnes - **OPENED** vises i displayet.

Sådan låses skabet

Luk lågen og hold den fastlukket til låsepalerne er kørt på plads.

Tryk på LOCK - skabet låses og **CLOSED** vises i displayet.

Sådan åbnes skabet med nødåbningsnøglen

Hvis batterierne løber tør, eller koden glemmes, kan skabet åbnes med den medfølgende nødåbningsnøgle. Afmonter det ovale metaldæksel til højre for låsen med en medfølgende umbraco-nøgle, isæt nøglen og drej med uret for at åbne skabet. Lad nøglen sidde i låsen og døren være åben. Følg herefter - 'Sådan programmeres den personlige kode'. Efter kodning drejes nøglen tilbage til den kan tages ud, og dækslet sættes på plads.



Sådan installeres batterier

Løsne skruerne på den sorte batteribeholder indvendig i lågen med umbracnøglen, og tag låget af. Isæt 4 stk. AA/1,5 V batterier - skal være af typen Alkaline! Monter låget igen, og stram skruerne.



- a strong partner in fighting crime

SafeGroup AS · Sintrupvej 2 · 8220 Brabrand · +45 86 27 37 44 · info@safegroup.dk · www.safegroup.dk